

Sanha 山和牌 會議型錄放音卡座無線擴音機 SH-122



商品詳細

全球首創數位式電子電源 AC 90~264V

? 智慧型抽取式 DIY 之結構設計 / 六大項簡易 DIY 維修方法 :

- ? 錄放音座 採用前拆式，只須從表面將四只螺絲取下即可
- ? ANT 天線 使用不當常將天線折斷損毀，現只須從表面旋轉取下即可
- ? 無線接收器 先取下錄音座，即可將無線接收板更換
- ? AC 電源線 採用外插式 AC 線，損壞時簡便即可更新使用
- ? 抽取式免保養充電電池 當電池使用到一定年限或在戶外使用必備時，即可輕易取下更換
- ? 主機板維修簡易抽取式 從旋鈕位置先取下旋鈕，再旋轉內部螺絲即可

? 特性 :

- ? 整體外型塑鋼(A.B.S)結構設計
- ? 耐衝擊性強、體積輕巧、適合室外使用及搬運
- ? 外型線條柔美、觸感柔和輕便
- ? 智慧型結構設計、DIY 自行維修設計
- ? 音質純真、低頻渾厚、中頻強而有勁、高頻細膩柔和
- ? 專業化廣播系統設計，音壓強而震撼
- ? 頻率響應寬廣，聲頻傳輸輕快迅速
- ? 最適合於演講、會議、教學、賣場、教堂、開會、紀錄、錄放音... 等
- ? 附 P.A. 專業化錄音系統，音質原音重現
- ? 單鍵錄放音設計，自動停止裝置
- ? 油壓式退帶，快速正反轉以及暫停裝置
- ? AUX 輔助輸入信號系統，可輸入任何音源與麥克風同時混合作錄音拷貝使用
- ? 採用數位式電子電源，從 90V~264V 可在全球任何國家不同電源使用
- ? 數位式 AC 電源，無變壓器設計，電流量大，效率高，重量輕巧
- ? 充電式直流電源，採用大容量免保養電池，壽命比一般電池增強五倍以上

- ? 抽取式更換電池設計，更便於戶外使用，節省所購電池之費用
- ? 直流電壓不足，附設雙色 LED 變換，提醒充電指式
- ? 充電飽和自動切斷電流，並附綠色 LED 指示，以及 AC 電源，紅色 LED 指示，表示 AC 電壓正常進入
- ? 可外加 8 歐姆、16 歐姆之喇叭，並可三種選擇外加喇叭之使用
- ? 本機後部超大的配件置物空間，一些配備均可置於內部，方便搬運使用
- ? 主機底部可裝伸縮三腳架，適合放置在任何場所，方便使用
- ? VHF 專業化無線接收系統，穩定性百分之百不飄移
- ? 柔美的麥克風音質，感度超強，全球最專業化生產技術

商品規格

? 電氣特性規格：

- . 電源電壓：1.AC90~264V 50/60Hz
 - 2.內藏式充電電池 12V / 2A
- . 輸出功率：RMS 25W
- . 頻率響應：50Hz~20KHz±3dB
- . 消耗電流：38W
- . 充電時間：10~12 小時
- . 輸入訊號：1.有線麥克風 MIC1/MIC2 (-54dB 600 歐姆)
 - 2.無線麥克風 VOL.1
 - 3.AUX 輸入 -20dBV 500K ohms
- . 輸出訊號：0dB 600ohms / P.A. System 0dB 600ohms
- . 外部喇叭：8 ohms~16ohms 40W 以上，可自動切換內部喇叭 / 外部喇叭 / 內外部喇叭同時運作
- . 內部喇叭：16 cm 50W / 4 ohms
- . 材質：ABS 樹脂成型

? 無線系統規格：

? 無線麥克風：

- . 發射頻率：VHF 160Mhz~270MHz
- . 麥克風：領夾式 單一指向性電容式麥克風
- . 發射功率：35mW
- . 副諧波：低於載波 50dB 以上
- . 消耗電流：10mA 以下
- . 電池電壓：DC 9V(006P)

? 接收機綜合特性：

- . 接收頻率：VHF 160Mhz~270MHz
- . 接收方式：超外差式
- . 接收感度：10 dB uV (S/N 比在 60dB 以上)

- . 諧波干擾比：80dB 以上
- . 頻率穩定度：在±0.005%以內
- . 動態範圍：100dB 以上
- . S/N 比：95dB 以上
- . 頻率響應：50Hz~20KHz±3dB

? 錄音座：

- . 運轉方式：單向迴轉，自動停止裝置
- . 錄音方式：AC 錄音方式
- . 運轉速度：4.8cm / Sec
- . 回轉速度：0.3% W RMS
- . 快速迴帶：C-60 / 約 90 秒

附屬品：主機×1、領夾式麥克風×1、發射器×1、充電電池×1、操作說明書、保證書。

| 尺寸/重量

尺寸：寬 272×高 210×縱深 140(mm)

重量：約 2.5kg(本体)