

## 薄型でスタイリッシュ!

ブースター内蔵

## 地上デジタル卓上アンテナ

地上デジタル放送受信用

屋内用(家庭用)  
UHFテナー

UHFch13~62  
UHFアナログ放送も受信可能



- 一見、アンテナに見えないスタイリッシュな形状ですから、お部屋の美観を損ないません。
- 薄型でコンパクトな形状ですから、場所を取りません。薄型テレビやパソコン周辺にもきれいに収まります。



### 強・中電界地域用

送信塔に近く、強い電波が  
受信できる地域用

### UHFテナー UDF2A

税込価格 **¥6,510**  
メーカー希望  
小売価格(税別) **¥6,200**  
T4978877 976512

#### 構成部品

- UHF アンテナ UDF2A.....1台
- AC アダプター.....1個
- TV 接続ケーブル.....1.8m  
(L型プラグ・ストレート型プラグ付)
- 自立用スタンド.....1個

#### 規格表

項目	規格
受信チャンネル	ch13~62
動作利得	13~20dB (アンテナ単体: $\ominus$ 1.5~1dB)
定格出力レベル	92dB $\mu$ ※1 / 84dB $\mu$ ※2
VSWR	3以下
インピーダンス	75 $\Omega$ (F型コネクター)
外観寸法	167 (H) X 250 (W) X 90 (D) mm (自立用スタンド使用時)
質量(重量)	約420g (アンテナ本体のみ)

※1 アナログ2波の値です。

※2 アナログ7波+デジタル9波の値です。

(デジタル波の信号レベルが、アナログ波より10dB低い場合)

#### ご注意

電波の弱い場所では受信できません。また、強・中電界地域でも建物の構造や設置場所により、受信できないことがあります。

### ブースター内蔵

ブースターを内蔵していますから、電波の不安定な室内でも安定した受信ができます。

### 水平・垂直偏波に対応

アンテナ背面の自立用スタンドを回転させることで、水平・垂直どちらの偏波の受信にも対応できます。



製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

沖縄・鹿児島・宮崎・熊本・長崎・福岡  
北九州・下関・広島・松江・岡山・松山  
高知・高松・姫路・神戸・大阪・京都  
津・岐阜・名古屋・豊橋・静岡・松本  
福井・金沢・新潟・横浜・渋谷・青戸  
八王子・千葉・さいたま・前橋・水戸  
宇都宮・郡山・仙台・盛岡・秋田  
青森・札幌・釧路・旭川・北見

マルチメディアの

マスコエ電工

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町  
営業部 TEL名古屋(052) 802-2244  
技術相談 TEL名古屋(052) 805-3366  
受付時間(土日祝日、当社休業日を除く)  
9~12時, 13~17時  
インターネットホームページ www.maspro.co.jp

※このカタログは2005年9月現在の内容です。