

RAC-900 全功能門禁防盜主機



- 可單機運作或電腦連線管理，連線可外接多達 255 台。
- 外接數據機 Modem 或 TCP / IP Converter, 便利總公司 與分公司作遠距傳輸。
- 記憶體容量 128K, 儲存資料最大 2048 / 4096 筆及使用 卡片 4096 / 2048 張。
- 提供八組時段，可依每日個別設定開門時間。
- 一年可設定達 60 組"特定時段"如假日或補班，以管制當天開門及進出時間。
- 具脅迫碼及脅迫卡設定功能,遇緊急狀況時開門同時輸出秘密警報，聯絡管理保全中心。
- 具巡邏卡及來賓卡功能。
- 外接 Modem 及自動撥號機，遇人員侵入、故意破壞,遭脅迫或任何警報狀況時，立即回報總公司或管理中心處理。
- 提供 Master Card 設定卡功能,操作簡便;提供 Middle Level Master Card 防盜設定卡，可做防盜保全之設定及解除。
- 液晶顯示幕可顯示每張卡片對應之英文名字 (2048 張卡片模式內)。
- 提供讀卡、密碼、及讀卡加密碼等安全開門模式。
- 具防門破壞偵測點，主機外殼防破壞微動開關，強化系統設備之安全。
- 當記憶體容量達 90% 時，主機將發出警告，提示管理者收集資料，當容量滿載時，自動停止儲存卡號 (考勤模式)。
- 具讀卡超次警告功能，可設定最大失敗次數使系統自動停止運作，預防擅入並自我保全。
- 備有完整的防盜系統，可外接各式偵測點。
- 內建 RTC ，提供準確的日期提示。
- 具 Antipassback 管制一進一出功能。

硬體

條碼刷卡槽	紅外光刷槽: 解析度 0.15mm, 刷卡速率: 100~1000mm/sec.
磁卡刷卡槽	ISO Standard Track:T1,T2,T3 刷卡速率: 3~40ips
感應式讀卡	Wiegand 26 bit, EM 125 KHz
輸入點	2 Sensor (Push button, Door sensor)
輸出點	2 Relay (電鎖, 警報)
顯示器	LCD 液晶顯示幕
按鍵	15 keys
音頻提示	Buzzer
記憶容量	128K
通訊介面	RS-232, RS-422, RS-485

電氣規格

電源輸入	DC 12V~25V @ 500mA
消耗功率	5W (max)
傳輸速率	9600bps-N-8-1

工作環境

工作溫度	0 ~50 / 32 ~122
相對溼度	20%~95% (在不凝結成水滴的狀態下)

實體規格

體積	153mm(L) x 120mm(W) x 60mm(H)
重量	450g