

MT-126KT

INTER-LOCK TIMER & POWER SUPPLY 雙重門電鎖系統電源控制器

主要功能及特點：

1. A 門及 B 門電鎖

當 A 門及 B 門關好後，按下 A 或 B 門按鈕，同一時間內只可開啓其中一個門。
(可調節 VR.1 或 VR.2 控制電鎖開啓時間)

2. Alarm Reset 重置按鈕

觸發警報後，可按下此制回復正常，如要取消警報功能，請將此接點短路。

3. A 門及 B 門磁制開關 (常閉 N.C.)

請務必將磁制開關串聯安裝於 A 門及 B 門的適當位置，本機才能正常工作。

4. Alarm Indicator 警報指示燈

連接 DC12V 指示燈，當觸發警報後指示燈亮，直至按下 Reset 制燈熄滅。

5. Alarm Output 警報輸出

觸發警報後，此接點會有 10 分鐘輸出，可按下 Reset 制回復正常。

(此接點可用作觸發各類防盜系統及開關各種警報器，此接點沒有電壓輸出)

6. 如何觸發警報

當 A 門或 B 門被強行開啓，立刻有警報輸出，或在正常開啓後，在指定時間內沒有將門關好，警報會有輸出。(指定時間：該門正常開門時間的 10 倍時間)

安裝接線圖：

